

PNI Hunting 751 PRO

Dansk brugervejledning

Camouflage-videokamera til overvågning

Oversat og sat op som dansk tekstversion på baggrund af producentens engelske manual. QR-koder og originale illustrationer er ikke genskabt i denne version.

Indhold

- Produktoversigt
- Indvendige kontroller og kortpladser
- Betjening via UCon-appen
- Funktioner i appen
- Tekniske specifikationer
- Overensstemmelseserklæring
- Garantioplysninger

Produktoversigt

Produktets hoveddele er nummereret i producentens produktdiagram. De tilsvarende danske betegnelser er:

Nr.	Beskrivelse
1	USB-C-opladningsport. Rød LED betyder, at batteriet oplades. Grøn LED betyder, at batteriet er opladet.
2	IR-LED'er
3	Objektiv
4	Mikrofon
5	PIR-sensor
6	Højttaler
7	Solpanel
8	Monteringsbeslag
9	Antenne
10	Beslag til montering af rem

Indvendige kontroller og kortpladser

Når kameraet åbnes, findes følgende indikatorer, knapper og pladser:

Nr.	Funktion
1	GSM 4G-signalindikator: rød LED = svagt signal, blå LED = middel signal, grøn LED = stærkt signal.
2	LED-statusindikator. Rød LED vises efter opstart. Blå LED betyder, at kameraet kan tilføjes i appen.
3	Reset-knap. Hold knappen inde i 3 sekunder for at nulstille kameraet og gå i parringstilstand. Der høres stemmemeddelelsen "System reset"; den blå LED blinker og lyser derefter konstant.
4	Tænd/sluk-knap
5	Plads til microSD-kort
6	Plads til SIM-kort
7	18650-batteripakke

Betjening via UCon-appen

Kameraet styres fra UCon-appen til Android og iOS. Appen downloades ved at scanne QR-koden fra producentens manual eller emballage.

1. Aktivér placering/lokation og Bluetooth på telefonen.
2. Tilslut antennen, og indsæt et microSD-kort og et nano-SIM-kort i kameraet. Kontrollér, at batteriet er opladet.
3. Tænd overvågningskameraet. Kameraet kan tilføjes i appen, når den blå LED lyser.
4. Tryk på knappen "Add a device" / "Tilføj en enhed" i appens hovedskærm.
5. Scan QR-koden på kameraets etiket.
6. Markér valgmuligheden "Blue light is constantly on" / "Det blå lys lyser konstant". Tryk derefter på "Next" / "Næste".

7. Når kameraet er tilføjet i appen, kan du omdøbe det.
8. Når beskeden "Camera installed successfully" / "Kameraet er installeret korrekt" vises, kan kameraet styres fra appen, uanset hvor du befinder dig.

Funktioner i appen

Følgende funktioner er tilgængelige i UCon-appen:

- Manuel optagelse
- Billedoptagelser
- Tovejskommunikation
- Visning af optagelser
- Avancerede indstillinger: valg af driftstilstand, styring af SD-kort, PIR-indstillinger, optageindstillinger, lydstyrke m.m.

Tekniske specifikationer

Specifikation	Værdi
System	Linux + RTOS
Processor	Ingenic-T31ZX
Sensor	1/2.7" GC4653
Sensoropløsning	4 MP
Videoopløsning	2560 × 1440 / 15 fps; 640 × 360 / 15 fps
Fotoopløsning	4M / 8M / 16M
Videokomprimering	H.265
Lydkomprimering	AAC / G.726
GSM-frekvens	4G TD-LTE, TD-LTE / LTE FDD, TD-LTE / LTE-FDD
SIM-kort	Nano-SIM
Bevægelsesregistrering	PIR og AI (registrering af menneskeform)
Registreringsafstand	0–12 meter
Registreringsvinkel	95°
IR-LED'er	6 LED 940 nm
IR-rækkevidde	Op til 25 meter
Indbygget højttaler	3 W
Objektiv	3,6 mm
Synsvinkel	85°
Lagring af optagelser	MicroSD-kort, maks. 128 GB. Kortet medfølger ikke. Cloud-lagring kan anvendes mod betaling.
Strømforsyning	18650-batteripakke, 7800 mAh, 3,7 V
Strømforbrug under drift	2,5 W
Strømforbrug i standby	0,003 W
Solpanel	Monokrystallinsk, 4 W
Arbejdstemperatur	-26 °C til 80 °C

Driftstilstande	Video, foto
Beskyttelsesgrad	IP66

Overensstemmelseserklæring

ONLINESHOP SRL erklærer, at camouflage-videokameraet PNI Hunting 751 PRO er i overensstemmelse med RED-direktivet 2014/53/EU. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring findes på producentens angivne internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/10107/download/certifications>

Garantioplysninger

Nedenstående er en dansk gengivelse af producentens engelske garantioplysninger i manualen:

- Produkter identificeret ud fra handelsnavn og entydigt serienummer S/N er omfattet af en kommerciel garanti.
- Garantiperioden for fysiske personer er 24 måneder fra leveringsdatoen for produktions- og materialefejl.
- Garantiperioden for juridiske personer/virksomheder er 12 måneder fra leveringsdatoen for produktions- og materialefejl.
- Kabler, adaptere, forbrugsvarer, batterier, akkumulatorer, batteriopladere, transformatorer, mikrofoner, øretelefoner og antenner, som indgår i produktet eller leveres sammen med det, har en kommerciel garanti på 6 måneder fra salgsdatoen til slutbrugeren.
- Garantiperioden beregnes fra fakturadatoen for hvert enkelt produkt.
- Den gennemsnitlige brugstid for produktet er 48 måneder, forudsat at monterings- og betjeningsvejledningen overholdes.
- Den kommercielle garanti begrænser ikke forbrugerens rettigheder efter gældende lovgivning.

Bemærk: Ved konkret reklamation eller service bør den fulde garantiattest og købsbilag altid kontrolleres.